



Hoe te handelen bij brand:

De rode indicatoren " BRAND " alsmede de Indicator bij de desbetreffende groep lichten op

- Druk op " ACCEPTTEER ".
- Controleer locatie alarm op centrale (rode groepsled en tekstdisplay).
- Verken locatie ter plaatse.
- Indien "echte" melding druk dichtsbijzijnde handmelder in en ontruim pand.
- Als situatie onder controle is:
 - Druk op "STOP SIRENE ".
 - Vul logboek in.
 - Druk op "RESET " (bij akkoord brandweer).

Hoe te handelen bij storing :

De gele indicatoren " STORING " alsmede de Indicator bij de desbetreffende groep lichten op

- Druk op " ACCEPTTEER ".
- Controleer locatie storing op centrale (gele groepsled en tekstdisplay).
- Verken locatie ter plaatse.
- Los indien mogelijk storing op of programmeer groep uit (zie handleiding).
- Als situatie opgelost is:
 - Vul logboek in.
 - Druk op "RESET.